



OPB SIL00 (v1.01c)

Introduction

SUZAKU でプログラミングを行った際、動作確認に苦労したことはないでしょうか？ SUZAKU-I/O Boards シリーズの LED/SW ボードは単色 LED、押しボタンスイッチ、ロータリコードスイッチ、7 セグメント LED、シリアルポートが搭載されています。SUZAKU を使った開発において簡単な動作確認、FPGA や Linux の学習用としてご利用いただけるように設計されております。

OPB-SIL00 を使うことにより LED/SW ボードにスロット機能を簡単に実現できます。

Features

OPB-SIL00 は以下のような特徴を持っています。

- SUZAKU-I/O Boards シリーズ LED/SW ボード専用
- 7 セグメント LED の数字をデコードして出力
- 7 セグメント LED をダイナミック点灯
- 押しボタンスイッチ、ロータリコードスイッチの入力を受け取る
- トリガー信号により、単色 LED を順次点灯
- 割り込み

Block Diagram

OPB-SIL00 のブロック図を示します。




Figure 1 : OPB-SIL00 Block Diagram

Parameters

OPB-SIL00 のパラメータを示します。

Table 1 : Design Parameters

Feature/Description	Parameter Name	Allowable Values	Default Values	VHDL Type
OPB SIL00 Base Address	C_BASEADDR	Valid OPB Address	None	std_logic_vector
OPB SIL00 High Address	C_HIGHADDR	Valid OPB Address	None	std_logic_vector
OPB Address Width	C_OPB_AWIDTH	32	32	integer
OPB Data Width	C_OPB_DWIDTH	32	32	integer

I/O Signals

OPB-SIL00 の I/O Signals を示します。

Table 2 : I/O Signals

Signal Name	I/O	Initial State	Description
OPB_Clk	I		OPB main bus clock
OPB_Rst	I		OPB main bus reset
SI_DBus(0:C_OPB_DWIDTH-1)	I	0	OPB SIL00 Data Bus
SI_errAck	O	0	OPB SIL00 Error Acknowledge
SI_retry	O	0	OPB SIL00 Retry
SI_toutSup	O	0	OPB SIL00 Timeout Suppress
SI_xferAck	O	0	OPB SIL00 Transfer Acknowledge
OPB_ABus(0:C_OPB_AWIDTH-1)	I		OPB Address Bus
OPB_BE(0:[C_OPB_DWIDTH/8]-1)	I		OPB Byte Enable
OPB_DBus(0:OPB_DWIDTH-1)	I		OPB Data Bus
OPB_RNW	I		OPB Read/Not Write
OPB_select	I		OPB Select
OPB_seqAddr	I		OPB Sequential Address
IP2INTC	O	0	OPB SIL00 Interrupt Active high signal
SEG(0:7)	O		7Seg LED Signal Output
nSEL(0:2)	O		7Seg LED Select Signal Output
nLE(0:3)	O		LED Signal Output
nSW(0:2)	I		Push SW Signal Input
nCODE(0:3)	I		Rotary SW Signal Input

Register

OPB-SIL00 の LED、スイッチ制御レジスタを示します。

Table 3 : Register Overview

Register Name	Description	OPB Address	Access
seg_in1	7Seg LED1 Data Register	C_BASEADDR+0x00	Read/Write
seg_in2	7Seg LED2 Data Register	C_BASEADDR+0x01	Read/Write
seg_in3	7Seg LED3 Data Register	C_BASEADDR+0x02	Read/Write
le_trig	LED Trigger Signal Register	C_BASEADDR+0x03	Read/Write
sw	Push SW Data Register	C_BASEADDR+0x04	Read
code	Rotary SW Data Register	C_BASEADDR+0x05	Read

※8bit アクセスのみ対応、16bit 及び 32bit アクセスはできません。

• seg_in1~3(7Seg LED1~3 Data Register)

0~F を 7 セグメント LED に読み書きします。



Figure 2 : 7SegLED Data Register

Table 4 : 7SegLed Data Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 3	Unused	Read/Write	Unused	0x0
4	seg_in1~3(0)	Read/Write	7 セグメント LED のデータを読み書きします。 0~F の 16 進値を設定すると、セグメント LED に 0~F の数字を表示します。また、0~F の数字を読み込みます。	0
5	seg_in1~3(1)	Read/Write		0
6	seg_in1~3(2)	Read/Write		0
7	seg_in1~3(3)	Read/Write		0

• le_trig(LED Trigger Register)

‘0’で消灯、‘1’で単色 LED1~4 が順次点灯します。



Figure 3 : LED Trigger Register

Table 5 : LED Trigger Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 6	Unused	Read/Write	Unused	000000
7	le_trig	Read/Write	0 : 単色 LED 消灯 1 : 単色 LED 順次点灯	0

• sw(Push SW Data Register)

押しボタンスイッチ(SW1～SW3)の値を受け取ります。




Figure 4 : Push SW Data Register

Table 6 : Push SW Data Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 4	Unused	Read/Write	Unused	00000
5	sw(0)	Read	SW3 の ON/OFF を読み込む 0 : OFF 1 : ON	0
6	sw(1)	Read	SW2 の ON/OFF を読み込む 0 : OFF 1 : ON	0
7	sw(2)	Read	SW1 の ON/OFF を読み込む 0 : OFF 1 : ON	0

• code(Rotary SW Data Register)

ロータリコードスイッチの値を受け取ります。




Figure 5 : Rotary SW Data Register

Table 7 : Rotary SW Data Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 3	Unused	Read/Write	Unused	00000
4	code(0)	Read	ロータリコードスイッチの値を 0～F の 16 進値で読み込みます。	0
5	code(1)	Read		0
6	code(2)	Read		0
7	code(3)	Read		0

Interrupt

OPB-SIL00 の割り込みレジスタを示します。

Table 8 : Interrupt Parameters

Register Name	Description	OPB Address	Access
DIE	Device Interrupt Enable Register	C_BASEADDR+0x00	Read/Write
DGIE	Device Global Interrupt Enable Register	C_BASEADDR+0x01	Read/Write
ISR	Interrupt Status Register	C_BASEADDR+0x02	Read/Write
IER	Interrupt Enable Register	C_BASEADDR+0x03	Read/Write

• DIE(Device Interrupt Enable Register)

0	25	26	27	28	29	30	31
Unused	WFDLE	RFDLE	Unused	Unused	IPIRE	Unused	TERRE

Figure 6 : Device Interrupt Enable Register

Table 9 : Device Interrupt Enable Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 24	Unused	Read	Unused bit positions. Reserved.	zeroes
25	WFDLE	Read/Write	Write FIFO Readlock Interrupt Request Enable. 0 : Mask Interrupt 1 : Enable Interrupt	0
26	RFDLE	Read/Write	Unused. Reserved.	0
27	Unused	Read	Unused. Reserved.	0
28	Unused	Read	Unused. Reserved.	0
29	IPIRE	Read/Write	IP Interrupt Request Enable. 0 : Mask Interrupt 1 : Enable Interrupt	0
30	Unused	Read	Unused. Reserved	0
31	TERRE	Read/Write	Transaction Error Enable. 0 : Mask Interrupt 1 : Enable Interrupt	0

• DGIE(Device Global Interrupt Enable Register)



Figure 7 : Device Global Interrupt Enable Register

Table 10 : Device Global Interrupt Enable Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0	GIE	Read/Write	Global Interrupt Enable. 0 : Interrupt disabled; no interrupt possible from this device. 1 : Device Interrupt enabled.	0
1 : 31	Unused	Read	Unused	zeroes

• ISR(Interrupt Status Register)



Figure 8 : Interrupt Status Register

Table 11 : Interrupt Status Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 30	Unused	Read	Unused	zeroes
31	IS(0)	Read/TOW (Toggle on Write) 1 : Write	Interrupt Status 0 : not active. 1 : active	0

• IER(Interrupt Enable Register)




Figure 9 : Interrupt Enable Register

Table 12 : Interrupt Enable Register Description

Bits	Name	Core Access	Description	Reset Value
0 : 30	Unused	Read	Unused	zeroes
31	IE(0)	Read/Write	Interrupt Enable 0 : disabled 1 : enabled	0

Sample Program

• Slot Machine

OPB-SIL00 によるスロット機能実現のためのサンプルプログラム（C 言語）を示します。

Example 1 : Slot Machine Sample C Source

```
#include <ctype.h>
typedef unsigned char u8;
#define SLOT_BASE_ADDR 0xffffd000

/* slot status */
#define SLOT_READY      (0)
#define SLOT_RUN        (1)
#define SLOT_STOP       (2)

/* switch */
#define CHATTERING_CLEAR_CNT (2)
#define SWITCH_NUM          (3)
#define SWITCH(no)          (1 << (no))
#define SWITCH_ALL          (SWITCH(0) | SWITCH(1) | SWITCH(2))
#define READ_SWITCH         (*(volatile u8 *) (SLOT_BASE_ADDR + 0x4))

/* 7seg-led */
#define SEG7_NUM            (3)
#define SEG7(no)            (1 << (no))
// #define SEG7(no)          (1 << (SEG7_NUM - 1 - (no)))
#define SEG7_ALL            (SEG7(0) | SEG7(1) | SEG7(2))
#define WRITE_SEG7(no,v)    (*(volatile u8 *) (SLOT_BASE_ADDR + (no)) = (v))

/* led */
#define WRITE_LEDS(v)       (*(volatile u8 *) (SLOT_BASE_ADDR + 0x3) = (v))

/* rotary switch */
#define READ_RSWITCH        (*(volatile u8 *) (SLOT_BASE_ADDR + 0x5))

static u8 clear_switch_chattering(void)
{
    static u8 count[SWITCH_NUM];
    static u8 status = 0;
    u8      reg_sw = READ_SWITCH;
    int      i;

    for (i = 0; i < SWITCH_NUM; i++) {
        if (reg_sw & SWITCH(i)) {
            if (count[i] < CHATTERING_CLEAR_CNT)
                count[i]++;
        } else {
            if (count[i] > 0)
                count[i]--;
        }
    }
}
```

```
        if (count[i] == CHATTERING_CLEAR_CNT)
            status |= SWITCH(i);
        else if (count[i] == 0)
            status &= ~SWITCH(i);
    }

    return status;
}

static void blink_leds(u8 st, u8 value[])
{
    u8 v = 0;
    if (st == SLOT_READY) {
        if (((value[0] & 0xf) == (value[1] & 0xf)) &&
            ((value[0] & 0xf) == (value[2] & 0xf)))
            v = 1;
    }
    WRITE_LEDS(v);
}

static u8 change_rotation_speed(void)
{
    u8 speed;

    switch (READ_RSWITCH) {
    case 0:
        speed = 0x3f;
        break;
    case 1:
        speed = 0x1f;
        break;
    default:
        speed = 0x0f;
        break;
    }

    return speed;
}

static int get_number_pushed_switches(u8 st)
{
    int num = 0;
    int i;

    for (i = 0; i < SWITCH_NUM; i++) {
        if ((st >> i) & 0x1)
            num++;
    }
    return num;
}

int slot(void)
```



```
{
    static u8 schedule = 0;
    static u8 sw_status = 0;
    static u8 slot_status = SLOT_READY;
    static u8 seg7_status = 7; /* 0: unpushed, 1: pushed */
    static u8 seg7_val[SEG7_NUM] = {3,2,1};
    int i;

    schedule++;

    sw_status = clear_switch_chattering();

    switch (slot_status) {
    case SLOT_READY:
        if (get_number_pushed_switches(sw_status) > 1)
            slot_status = SLOT_RUN;
        break;
    case SLOT_RUN:
        if (sw_status == 0)
            slot_status = SLOT_STOP;
        break;
    case SLOT_STOP:
        if (seg7_status == SEG7_ALL)
            slot_status = SLOT_READY;
        break;
    }

    if (slot_status == SLOT_STOP) {
        for (i = 0; i < SWITCH_NUM; i++) {
            if (sw_status & SWITCH(i))
                seg7_status |= SEG7(i);
        }
    } else if (slot_status == SLOT_RUN) {
        seg7_status = 0;
    }

    if ((schedule & change_rotation_speed()) == change_rotation_speed()) {
        for (i = 0; i < SEG7_NUM; i++) {
            if ((seg7_status & SEG7(i)) == 0)
                seg7_val[i]++;
        }
    }

    for (i = 0; i < SEG7_NUM; i++)
        WRITE_SEG7(i, seg7_val[i]);

    blink_leds(slot_status, seg7_val);

    return 0;
}
```

• Interrupt

OPB-SIL00 で割り込みを利用する際の MHS およびサンプルプログラム（C 言語）を示します。

PowerPC

Example 2 : PowerPC Interrupt MHS File

```
BEGIN ppc405
  中略
  PORT EICC405EXTINPUTIRQ = eicc405extinputirq
END

BEGIN opb_intc
  中略
  PORT Irq = eicc405extinputirq
  PORT Intr = sil_intr
END

BEGIN opb_sil00
  中略
  PORT IP2INTC_Irpt = sil_intr
END
```

MicroBlaze

BRAM だけで行う場合は、全セクション用に 64kbyte (0xFFFF0000 – 0xFFFFFFFF) を用意、または、vectors セクションに 16kbyte (0xFFFF0000 – 0xFFFF3FFF)+その他セクションに 16kbyte (0xFFFFC000 – 0xFFFFFFFF)を用意してください。

Example 3 : MicroBlaze Interrupt MHS File

```
BEGIN microblaze
  PARAMETER INSTANCE = microblaze_i
  中略
  PORT INTERRUPT = interrupt

BEGIN opb_intc
  PARAMETER INSTANCE = system_intc
  中略
  PORT Irq = interrupt
  PORT Intr = sil_intr
END

BEGIN opb_sil00
  PARAMETER INSTANCE = opb_sil00_0
  中略
  PORT IP2INTC_Irpt = sil_intr
END
```

Example 4 : Interrupt Sample C Source

```

#include <ctype.h>
#include "medium.h"
#include "slot.h"
#include "xparameters.h"
#include "medium.h"
#include "xintc_l.h"
#ifdef __PPC__
#include "xpseudo_asm_gcc.h"
#include "xexception_l.h"
#endif

int sil_interrupt_handler(void * baseaddr_p)
{
    slot();
}

int interrupt_init(void)
{
    /*enable interrupt */
#ifdef __PPC__
    mtevr(0xFFFF0000);
    for(index = XEXC_ID_FIRST; index < XEXC_ID_LAST + 1; index++){
        XExc_RegisterHandler(index, (XExceptionHandler)NullHandler, XNULL);
    }

XExc_RegisterHandler(XEXC_ID_NON_CRITICAL_INT, (XExceptionHandler)XIntc_DeviceInterruptHandler,
    (void*)XPAR_SYSTEM_INTC_DEVICE_ID);
    XExc_mEnableExceptions(XEXC_NON_CRITICAL);
#else
    microblaze_enable_interrupts();
#endif
    /* Start the interrupt controller */
    XIntc_mMasterEnable(XPAR_SYSTEM_INTC_BASEADDR);
    /* Enable timer interrupt in the interrupt controller */
    XIntc_mEnableIntr(XPAR_SYSTEM_INTC_BASEADDR, XPAR_OPB_SIL00_0_IP2INTC_IRPT_MASK);
    /* start the intr sil */
    /* Enable all interrupt source from user logic.*/
    OPB_SIL00_mWriteReg(XPAR_OPB_SIL00_0_BASEADDR, OPB_SIL00_INTR_IER_OFFSET, 0x00000001);
    /* Enable all possible interrupt sources from device.*/
    OPB_SIL00_mWriteReg(XPAR_OPB_SIL00_0_BASEADDR, OPB_SIL00_INTR_DIER_OFFSET, INTR_TERR_MASK |
INTR_DPTO_MASK | INTR_IPIR_MASK);
    /* Set global interrupt enable.*/
    OPB_SIL00_mWriteReg(XPAR_OPB_SIL00_0_BASEADDR, OPB_SIL00_INTR_DGIER_OFFSET, INTR_GIE_MASK);
}

int interrupt_clean(void)
{
    /* disable interrupt */
#ifdef __PPC__
    // XExc_mDisableExceptions(XEXC_NON_CRITICAL);
#else

```

```
    microblaze_disable_interrupts();
#endif
    /* Disable timer interrupt in the interrupt controller */
    XIntc_mDisableIntr(XPAR_SYSTEM_INTC_BASEADDR, XPAR_OPB_SIL00_0_IP2INTC_IRPT_MASK);
    /* stop the timer */
    OPB_SIL00_mWriteReg(XPAR_OPB_SIL00_0_BASEADDR, OPB_SIL00_INTR_IER_OFFSET, 0);
    OPB_SIL00_mWriteReg(XPAR_OPB_SIL00_0_BASEADDR, OPB_SIL00_INTR_DIER_OFFSET, 0);
    OPB_SIL00_mWriteReg(XPAR_OPB_SIL00_0_BASEADDR, OPB_SIL00_INTR_DGIER_OFFSET, 0);
}

int main(void)
{
    interrupt_init();
    while(1);
    //interrupt_clean();
    return 0;
}
```

Revision History

Date	Version	Revision
2006/8/11	1.0	初版作成
2007/3/27	1.1	誤記訂正